



## Przełącznik Manhattan 207881 HDMI 4x1 Multi-Viewer PIP 1080p 60Hz Seamless

Indeks: **356629** Producent: **Manhattan** Kod producenta: **207881**

**Cena: 771.09 zł**

### Opis

## Przełącznik Manhattan 207881 HDMI 4x1 Multi-Viewer PIP 1080p 60Hz Seamless

Opis produktu: Umożliwia udostępnienie sygnału AV HDMI z czterech źródeł jednocześnie na jednym wyświetlaczu lub z każdego oddzielnie Funkcja Multiviewer z obsługą czterech konfigurowalnych trybów: Pełny ekran lub trzy warianty jednoczesnego wyświetlania obrazu z czterech źródeł z opcją płynnego przełączania Obsługa rozdzielczości 1080p jak również wideo 3D HD oraz Głębi Kolorów (36-bit/piksel) Rozdzielczość 1080p, 3D, Głębia Kolorów Zintegrowany wzmacniacz pasma wideo Obsługa audio LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD Porty wyjściowe audio Stereo, Coaxial i Toslink umożliwiają podłączenie wzmacniacza lub systemu audio zapewniając lepszą jakość dźwięku Przełączanie pomiędzy źródłami sygnału przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub przyciskami na urządzeniu Elastyczne rozwiązanie AV do sal konferencyjnych (podczas udostępniania pomysłów i danych), do celów informacyjno-marketingowych, tzw. digital signage (redukuje konieczność posiadania wielu wyświetlaczy) czy do monitoringu lub innych aplikacji Współpraca z Playstation oraz Xbox, odtwarzaczami Blu-ray, dekoderni STB, odbiornikami satelitarnymi oraz innymi Pełna zgodność z HDCP Zasilanie AC, instalacja Plug and Play, nie wymaga specjalnej konfiguracji Instalacja Plug-and-play Pozłacane styki zapobiegając korozji gwarantują optymalną wydajność Gwarancja 3 lata Standardy i certyfikaty: HDMI 1.3 HDCP 1.4a CE FCC RoHS2 Parametry techniczne: Dystans od źródła sygnału do przełącznika: do 15 m Dystans od przełącznika do wyświetlacza: do 15 m Obsługa funkcji płynnego (seamless) przełączania przy takich samych rozdzielczościach źródeł sygnału (trzy sekundy opóźnienia przy różnych rozdzielczościach źródeł sygnału) Zasilacz: 12V DC @ 2A, długość kabla 0.9m Bateria do pilota (w zestawie): litowa bateria guzikowa CR2025 3V Złącza: 1x HDMI żeńskie 19-pinowe (sygnał wyjściowy) 4x HDMI żeńskie 19-pinowe (sygnał wejściowy) 1x Audio stereo żeńskie, 3.5mm (sygnał wyjściowy) 1x Coaxial żeńskie, S/PDIF (sygnał wyjściowy) 1x Toslink żeńskie (sygnał wyjściowy) 1x USB Mini-B (tylko do zastosowań serwisowych) 1x Gniazdo zasilania 12V DC, zew. ? 5,5 mm / wew. ? 2,1 mm Sygnał Wejściowy / Wyjściowy: Wejściowy sygnał wideo: 400-600 mV Wejściowy sygnał DDC: 5V p-p (TTL) Maksymalny zakres pojedynczego linku: 2.25 Gbps, rozdzielczość 1080p Wyjściowy sygnał wideo: HDMI 1.3, HDCP1.4a Częstotliwość: 2,25 Gb/s przy 225 MHz Rozdzielczość wideo: DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p Parametry fizyczne: Sygnalizacja diodowa zasilania oraz podłączenia portu Zasilacz: 12V DC 2A, kabel 0.9m Włącznik Wymiary: 213 x 100 x 25 mm Waga: 0.46 kg Materiał obudowy: metal Warunki otoczenia: Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F) Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F) Wilgotność (nieskondensowana): 0 - 96% Zawartość opakowania: 4-Portowy Przełącznik HDMI Multiviewer 1080p Pilot zdalnego sterowania Zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji

### Parametry

Stan

Nowy

