



ART PROART Z6100 ART PROJEKTOR LED WIFI z Android 6.0 HDMI USB 1280x800 3200lm Z6100

Indeks: **26093** Producent: **ART** Kod producenta: **PROART Z6100**

Cena: **1,332.67 zł**

Opis

Projektor LED Z6100 WIFI z Android HDMI USB 1280x800

Producent: ART

Właściwości

- Opis **Projektor multimedialny LED Z6100** Idealny do oglądania filmów, meczów, bajek, zdjęć a także prowadzenia prezentacji z notebooka, komputera, tabletu, dysku zewnętrznego, pendrive.
- Technologia wyświetlania **LED**
- Rozdzielczość **1280 x 800 (WXGA)**
- Jasność **3200**
- Kontrast statyczny **1 500:1**
- Obiektyw
- Minimalna przekątna obrazu **50**
- Maksymalna przekątna obrazu **180**
- Minimalna odległość ekranu **1.85**
- Maksymalna odległość ekranu **4.9**
- Proporcje obrazu **4:3**
- Proporcje obrazu **16:9**
- Ilość kolorów **16,2 mln**
- Trwałość źródła światła **50000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo
- Audio **Tak**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Gniazda we/wy **2 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **1 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **2 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x AV**
- Pobór mocy **150**
- Akcesoria w zestawie **Projektor Pilot Przewód zasilający Kabel VGA Instrukcja obsługi**
- Informacje o gwarancji
- Wymiary **30,5 x 23,5 x 17,7**
- Waga **2.55**
- Pozostałe parametry **Trapezowa korekcja obrazu Polskie menu Głośniki: 2x3W System obrazu: TFT LCD ornaty odtwarzanych plików audio: mp3(MP3)/.m4a(AAC) Formaty odtwarzanych plików video: .avi (mpeg-4) .mpg(MPEG-1, MPEG-2), .dat (MPEG-1) Format zdjęć: .jpg/jpeg (konwersja do .jpeg/jpeg BMP), .bmp (BMP)**

Zasilanie: 110-240V/50-60Hz

Parametry

Marka	inna
Model	Z6100
Technologia wyświetlania	LED
Jasność lampy (ANSI)	3200
Rozdzielczość podstawowa (px)	1280 x 800
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.55
Waga produktu	2.55
Kolor	czarny
Pobór mocy	150
Złącza	D-Sub (VGA), HDMI, USB
Wbudowane głośniki	tak
Format obrazu	4:3
Kod producenta	PROART Z6100
EAN	5902115408991
Moc lampy	140
Żywotność lampy w trybie normalnym	50000
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym	50000
Komunikacja	Wi-Fi
Rozdzielczość maksymalna (px)	1280 x 800
Maksymalna wielkość obrazu	180
Kontrast (x:1)	1500

Zdjęcia

