



Multimetr cyfrowy Jacobsen PTDMM

Indeks: **896018** Producent: **Jacobsen**

Cena: **106.12 zł**

Opis

Multimetr cyfrowy Jacobsen PTDMM

Producent: Jacobsen

Funkcja prawdziwej wartości RMS, Funkcja pomiaru ciągłości, Typ prądu: AC/ DC, Funkcja NCV, Z funkcją zapamiętywania ostatniego pomiaru i funkcją MAX, Funkcja LOGIC

- **Typ produktu** Kieszonkowy tester napięcia
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Sztuka
- **Gwarancja producenta** 2 lata
- **Marka** Jacobsen
- **Głębokość produktu** 35mm
- **Szerokość produktu** 43mm
- **Wysokość produktu** 222mm
- **Rodzaj prądu** Prąd zmienny i prąd stały
- **Baterie/akumulatory w zestawie** Baterie w zestawie
- **Bezdotykowy detektor napięcia** Bezdotykowy detektor napięcia
- **Latarka** Nie
- **Ocena bezpieczeństwa CAT** CAT III
- **Rodzaj baterii/akumulatora** AAA (LR03)
- **Szczegóły pomiarów** Maksymalne napięcie DC: 600mV $\pm$ (1,0% odczytu + 8 cyfr), 6V $\pm$ (0,8% odczytu + 5 cyfr), 60V $\pm$ (1,0% odczytu + 3 cyfr), 600V $\pm$ (1,2% odczytu + 3 cyfr), maks. napięcie pomiaru prawdziwej wartości RMS prądu AC: 600mV $\pm$ (1,5% odczytu + 20 cyfr), 6V/60V $\pm$ (1,2% odczytu + 5 cyfr), 600V $\pm$ (1,5% odczytu + 5 cyfr), maks. natężenie prądu stałego: 60 mA/600 mA $\pm$ (1,5% odczytu + 5 cyfr), maks. natężenie pomiaru prawdziwej wartości RMS prądu przemiennego: 60 mA/600 mA $\pm$ (2,0% odczytu + 5 cyfr), rezystancja: 600 Ω /6 k Ω /60 k Ω /600 k Ω $\pm$ (1,5% odczytu + 5 cyfr), 6 M Ω $\pm$ (2,5% odczytu + 5 cyfr), 60 M Ω $\pm$ (2,5% odczytu + 15 cyfr), pojemność: 60 nF $\pm$ (3,0% odczytu + 30 cyfr), 600 nF/6 μ F/60 μ F/600 μ F $\pm$ (3,5% odczytu + 10 cyfr), 6 mF/60 mF $\pm$ (10,0% odczytu), sprawność diod: napięcie przerwanego obwodu: ok. 3,2V DC, prąd testowy
- **Waga produktu** 200g
- **Grupa kolorystyczna** Wielokolorowy
- **Kolor** Niebieski, ciemnoszary

Parametry

Stan

Nowy

