

Projektor MW536 DLP WXGA/4000AL/20000:1/HDMI

Indeks: **106576** Producent: **BenQ** Kod producenta: **9H.JN877.33E**

Cena: 2,291.59 zł

Opis

Projektor MW536 DLP WXGA/4000AL/20000:1/HDMI

Producent: Benq

Właściwości

- Model **MW536**
- Opis **Projektor biznesowy WXGA do prezentacji | MW536 Wysoka jasność 4000 ANSI lumenów i wysoki kontrast 20000: 1 Ekskluzywny tryb przeglądu danych prezentuje tekst i wykresy w doskonałej szczegółowości Tryb SmartEco oszczędza moc lampy do 70%**
- Technologia wyświetlania **DLP**
- Rozdzielczość **1280 x 800 (WXGA)**
- Jasność **4000**
- Kontrast statyczny **20 000:1**
- Obiektyw
- Współczynnik projekcji (min) **1,55:1**
- Współczynnik projekcji (max) **1,86:1**
- Zoom **1,2x**
- Minimalna przekątna obrazu **60**
- Maksymalna przekątna obrazu **150**
- Proporcje obrazu **16:10**
- Ilość kolorów **1,07 mld**
- Częstotliwość pozioma min. **15**
- Częstotliwość pozioma max. **102**
- Częstotliwość pionowa min. **23**
- Częstotliwość pionowa max. **120**
- Trwałość źródła światła **5500**
- Trwałość źródła światła (ECO) **7000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo **NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz)**
- Audio **Tak**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Gniazda we/wy **2 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **2 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x mini USB (Type B)**
- Gniazda we/wy **1 x RCA**
- Gniazda we/wy **1 x Audio out**
- Gniazda we/wy **1 x S-Video**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**

- Gniazda we/wy **1 x Audio in**
- Poziom hałasu **32**
- Pobór mocy **260**
- Pozostałe parametry
- Akcesoria w zestawie
- Informacje o gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **332.4 x 99 x 241.3 mm**
- Waga **2.6**

Parametry

| | |
|--|--|
| Marka | BenQ |
| Model | MW536; |
| Technologia wyświetlania | DLP |
| Rozdzielczość podstawowa (px) | 1280 x 800 |
| EAN | 4718755084096 |
| Kod producenta | 9H.JN877.33E |
| Waga produktu | 2.6 |
| Kolor | biały |
| Żywotność lampy w trybie normalnym | 5500 |
| Żywotność lampy w trybie ekonomicznym | 7000 |
| Pobór mocy | 260 |
| Złącza | Audio IN, Audio OUT, D-Sub (VGA), HDMI, mini USB, RS-232, S-Video, USB |
| Funkcje | zoom |
| Wbudowane głośniki | tak |
| Kontrast (x:1) | 20000 |
| Załączone wyposażenie | - |
| Stan | Nowy |
| Jasność lampy (ANSI) | 1 |

Zdjęcia