



# Projektor MX536 DLP 4000ANSI/20000:1/HDMI

Indeks: **106401** Producent: **BenQ** Kod producenta: **9H.JN777.33E**

Cena: **2,500.12 zł**

## Opis

### Projektor MX536 DLP 4000ANSI/20000:1/HDMI

Producent: Benq

#### Właściwości

- Model **MX536**
- Opis **Projektor biznesowy XGA do prezentacji | MX536 Wysoka jasność 4000 ANSI lumenów i wysoki kontrast 20000: 1 Ekskluzywny tryb przeglądu danych prezentuje tekst i wykresy w doskonałej szczegółowości Tryb SmartEco oszczędza moc lampy do 70%**
- Technologia wyświetlania **DLP**
- Rozdzielczość **1024 x 768 (XGA)**
- Jasność **4000**
- Kontrast statyczny **20 000:1**
- Obiektyw
- Współczynnik projekcji (min) **1,94:1**
- Współczynnik projekcji (max) **2,33:1**
- Zoom **1,2x**
- Minimalna przekątna obrazu **60**
- Maksymalna przekątna obrazu **150**
- Proporcje obrazu **4:3**
- Ilość kolorów **1,07 mld**
- Częstotliwość pozioma min. **15**
- Częstotliwość pozioma max. **102**
- Częstotliwość pionowa min. **23**
- Częstotliwość pionowa max. **120**
- Trwałość źródła światła **5500**
- Trwałość źródła światła (ECO) **10000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo **NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz)**
- Audio **Tak**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Gniazda we/wy **2 x HDMI**
- Gniazda we/wy **2 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **1 x S-Video**
- Gniazda we/wy **1 x RCA**
- Gniazda we/wy **1 x mini USB (Type B)**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**

- Gniazda we/wy **1 x Audio in**
- Gniazda we/wy **1 x Audio out**
- Poziom hałasu **32**
- Pobór mocy **260**
- Pozostałe parametry
- Akcesoria w zestawie
- Informacje o gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **332.4 x 99 x 241.3 mm**
- Waga **2.6**

## Parametry

<b>Marka</b>	BenQ
<b>Model</b>	MX536;
<b>Technologia wyświetlania</b>	DLP
<b>Rozdzielczość podstawowa (px)</b>	1024 x 768
<b>EAN</b>	4718755084089
<b>Kod producenta</b>	9H.JN777.33E
<b>Waga produktu</b>	2.6
<b>Kolor</b>	biały
<b>Żywotność lampy w trybie normalnym</b>	5500
<b>Żywotność lampy w trybie ekonomicznym</b>	7000
<b>Pobór mocy</b>	260
<b>Złącza</b>	Audio IN, Audio OUT, D-Sub (VGA), HDMI, mini USB, RS-232, S-Video, USB
<b>Funkcje</b>	zoom
<b>Wbudowane głośniki</b>	tak
<b>Kontrast (x:1)</b>	20000
<b>Załączone wyposażenie</b>	-
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Jasność lampy (ANSI)</b>	4000

## Zdjęcia

